


BOSCH

Invented for life

S37 Handledssändare för Trygghetslarm



- ▶ Modern och tilltalande design
- ▶ Bär den på handleden, som ett halsband eller med en klämma
- ▶ Lätt att använda
- ▶ Vattentät
- ▶ Batteriövervakning
- ▶ Grafitgrå färg som tillval

Med S37-sändaren, som är lätt och vattentät, kan användaren kalla på hjälp när som helst genom att trycka på en knapp, vilket skickar en radiosignal till en trygghetstelefon. Den kan bäras bekvämt som ett armband, som ett halsband med ett justerbart band eller fastklämd på ett klädesplagg.

Funktioner

Genom att trycka på knappen på S37-sändaren aktiveras ett hjälpanrop och sändarens lysdiod blinkar en gång.

Samtidigt börjar knappen och lysdioden på trygghetstelefonen att blinka. Larm/händelseinformation visas på enheten och sparas i systemets buffertminne.

Ett larm kan avbrytas på trygghetstelefonen eller från annan plats av larmcentralen.

S37-sändaren erbjuder vattenskydd enligt IP67 och har en inbyggd automatisk batteriövervakning som skickar en varningssignal vid låg batterinivå. För att säkerställa funktionaliteten skickar den dagligen ett automatisk radiomeddelande till mottagaren via radioövervakning.

S37-sändaren finns tillgänglig i klassisk ljusgrå eller i mörkgrå färg.

Certifikat och godkännanden

CE

R&TTE 1999/5/EC

LVD 73/23/EEC

EMC 89/336/EEC

EN 50130-4

EN 300220-2

EN 300220-3

EN 60950-1

EN 55022

Delar som medföljer

Ant.	Komponenter
1	S37-sändare

Tekniska specifikationer

Mått (H x B x D)	48 x 42 x 13,5 mm
Vikt	22 g
Frekvens	869,2125 MHz
Skyddsklass	IP 67 (EN 60529)
Strömförsörjning	3V litiumbatteri CR2025
Förbrukning	Sändning: < 20 mA Viloläge: < 3µA
Batterilivslängd	3 år, under följande förhållanden: 3 larmsändningar per dag och 1 daglig testsändning (inkl. batteristatus)
Batterilarm	när ca 20 % återstår
Automatiskt batteritest	daglig kontroll och vid varje larm
Tillåten temperatur	0 °C till 55 °C
Stabilitet (0 till +55 °C)	< 3 KHz
Modulering	FSK
Antenn	Integrerad slinga
Strålningseffekt	50 µW
Sändningstid	3 x 700 ms
Pauser mellan sändningar	800 ms
Räckvidd utan hinder	250 m

Beställningsinformation

S37 Handledssändare Kompatibel med Trygghetstelefon 10 och 12.	CRS-SC-423-FM
S37 Handledssändare För RF-antenn. Kompatibel med Trygghetstelefon 10 och 12	CRS-AN-423FM
S37 Handledssändare Attrapp.	CRS-AN.423.00@1
Inneslutning med tryck och dra-kontakt	CRS-RM-423-00
Hårdvarutillbehör	
Clip till S37 Handledssändare	CRS-SV-09610
Armband till S37 Handledssändare Svart, 22,5 cm. sats om 10 st.	CRS-SV-00900
CR2025 3V Batteri till S37 Handledssändare Sats om 5 st.	CRS-SV-09800
Armband till S37 Handledssändare svart, nitat. sats om 10 st.	CRS-SV-01300
Löstagbart band För S35 Halsbandssändare eller S37 Handledssändare. Sats om 10 st.	CRS-C-080

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se

Represented by