

Enkelt handhavande
Display visar med svenskt text vem som larmar
Larm, assistans- och nödlarm



Rumspanel utan tal

CareTechs Rumspanel utan tal används för fast väggmontering, exempelvis i en vårdtagares rum i ett särskilt boende. Vårdtagaren kan enkel tillkalla personal genom att trycka på den röda larmknappen. Rumspanelen kan också anslutas till olika typer av personanpassade trådbundna eller trådlösa larmgivare samt till bärbara larmknappar eller pärontryckknappar som placeras på platser där vårdtagaren ofta befinner sig, till exempel vid sängen eller vid favoritfåtöljen.

När personalen anländer närvaromarkerar de sig och återställer larmet genom att trycka på den gröna knappen. Personalen kan också, medan de vistas i rummet, få kontinuerlig larminformation och se om andra vårdtagare eller kollegor behöver hjälp. Rumspanel utan tal är enkel att ansluta till såväl CareTechs internsystem som till olika typer av larmgivare.



Rumspanel utan tal

- Enkelt att installera och driftsätta. Programmeras lokalt eller via Centralenhet Omni på plats eller via Internet
- Samverkande radiomottagare i varje rum ger radiotäckning i hela byggnaden
- Kan kombineras med Rumspanel med tal i samma system
- Intelligent programmerbar, adresserbar display
- Tre ingångar, med slutning/brytning, varav en kan användas som utgång
- Dörrlarmsfunktion med ställbar tid samt förbikoppling för personal
- Passivlarm avges om händelse uteblir
- Filter för att visa den egna avdelningens larm dagtid, flera avdelningar nattetid
- Vid larm visas alfanumerisk information med upp till 9 tecken
- Kan monteras i Thorsmanslist
- Radiolarmknappar fungerar normalt i hela boendet. Vid behov kan två radiolarmknappar programmeras att fungera enbart mot en specifik rumspanel
- Många olika inställningar av ID (texten "rum") kan ändras till t ex plan, område, avdelning, säng
- Många parametrar kan ställas in t ex styrning av summer och brandlarmsvisning

Tekniska data

Strömförsörjning	12-18 VDC
Strömförbrukning	10-160 mA
Talkommunikation	5050B Talstyrd duplex
Radio	868 MHz, långtidsstabil bredbandig
Antal radiokoder	65000
Antal larmtyper	99 st
Databuss	RS-485 CareTech internsystem
Larmingångar	3 st programmerbara
Utgång	1 st larmutgång, typ transistorutgång, max 300mA
Anslutning	RJ45 eller skruvplint
Storlek	90 x 180 x 33 mm
Display	2 x 16 alfanumeriska tecken
Montage	Väggmontage eller infälld i Thorsmanslist
För mer information	Se Teknisk Handbok
Artikelnummer	Utan tal, med radio Art.nr. 1-5050A0 Utan tal, utan radio Art.nr. 1-5050A1

Godkännande

CE-märkt. Uppfyller tillämpliga standarder.

Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet, 2002/95/EG



(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)

 **CareTech**®
Call for care

tryggitel as

Tryggitel AS
Hans Nielsen Hauges gate 50
0481 Oslo
Telefon: 22 15 75 90
firmapost@tryggitel.no
www.tryggitel.no

Box 10030, 952 27 Kalix
Tel 0923-757 50
Fax 0923-105 80
info@caretech.se
www.caretech.se