

Enkelt handhavande
Display och tal i samma produkt
Assistans- och nödlarm



Rumspanel med tal

CareTechs Rumspanel med tal används för fast väggmontering, exempelvis i en vårdtagares rum i ett särskilt boende. Vårdtagaren kan enkel tillkalla personal genom att trycka på den röda larmknappen. Rumspanelen kan också anslutas till olika typer av personanpassade trådbundna eller trådlösa larmgivare samt till bärbara larmknappar eller pårötryckknappar som placeras på platser där vårdtagaren ofta befinner sig, till exempel vid sängen eller vid favoritfåtöljen.

Personalen kan besvara larmet med telefon och då upprättas automatiskt en talförbindelse med vårdtagaren. När personalen anländer närvaromarkerar de sig och återställer larmet genom att trycka på den gröna knappen. Personalen kan också, medan de vistas i rummet, få kontinuerlig larminformation och se om andra vårdtagare eller kollegor behöver hjälp. Rumspanelen är enkel att ansluta till såväl CareTechs internsystem som till olika typer av larmgivare.



Rumspanel med tal

- Tvåvägstal
- Enkel att installera och driftsätta. Programmeras lokalt eller via Centralenhet Omni på plats eller via Internet
- Samverkande radiomottagare i varje rum ger radiotäckning i hela byggnaden
- Kombinera med och utan tal i samma system
- Intelligent, programmerbar och adresserbar display
- Tre ingångar, med slutning/brytning
- Dörrlarmsfunktion med ställbar tid samt förbikoppling för personal
- En utgång för t ex lampa utanför dörr
- Passivlarm avges om händelse uteblir
- Filter för att visa den egna avdelningens larm dagtid, flera avdelningar nattetid
- Vid larm visas alfanumerisk information med upp till 9 tecken
- Kan monteras i Thorsmanslist
- Radiolarmknappar fungerar normalt i hela boendet. Vid behov kan två radiolarmknappar programmeras att fungera enbart mot en specifik rumspanel
- Många olika inställningar av ID (texten "rum") kan ändras till t ex plan, område, avdelning, säng
- Många parametrar kan ställas in t ex språk, styrning av summer och brandlarmsvisning

Tekniska data

Strömförsörjning	12-18 VDC
Strömförbrukning	10-160 mA
Talkommunikation	Talstyrd duplex
Radio	868 MHz, långtidsstabil bredbandig
Antal radiokoder	65000
Antal larmtyper	99 st
Databuss	RS-485 CareTech internsystem
Larmingångar	3 st programmerbara
Utgång	1 st larmutgång, typ öppen kollektor, max 300mA
Anslutning	RJ45 eller skruvplint
Storlek	90 x 180 x 33 mm
Display	2 x 16 alfanumeriska tecken
Montage	Väggmontage eller infälld i Thorsmanslist
För mer information	Se Teknisk Handbok
Artikelnummer	Med tal, med radio Art.nr. 1-5050B0 Med tal, utan radio Art.nr. 1-5050B1

Godkännande

CE-märkt. Uppfyller tillämpliga standarder.

Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet, 2002/95/EG



(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)

 **CareTech**®
Call for care

tryggitel as

Tryggitel AS
Hans Nielsen Hauges gate 50
0481 Oslo
Telefon: 22 15 75 90
firmapost@tryggitel.no
www.tryggitel.no

Box 10030, 952 27 Kalix
Tel 0923-757 50
Fax 0923-105 80
info@caretech.se
www.caretech.se